iPIMS

Интегрированное программное обеспечение



Краткая инструкция по установке и настройке

Версия 1.0



ООО «ЛУИС+Центр» www.ltv-cctv.ru

1. Установка

1.1. Распаковываем архив с дистрибутивами. В комплекте с установочным файлом ПО iPIMS_1.0.1541.42.exe также находятся два дистрибутива с плагинами для IP-камер и сетевых видеорегистраторов: DeviceProvider_1.5.0.42.exe и BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe.

BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe	11.05.2012 17:22	Приложение	273 КБ
OeviceProvider_1.5.0.42.exe	11.05.2012 10:27	Приложение	2 870 KE
iPIMS_1.0.1541.42.exe	21.05.2012 11:41	Приложение	24 574 KB

1.2. Запускаем установочный файл iPIMS_1.0.1541.42.exe. Следуем указаниям установщика.

() iPIMS 1.0.1541.42 Setup	
	Install Options Select the Install Options to install.
Click the type of Insta	all you pefer, then click Next,
🖲 Typical	Program will be installed with the most common options, Recommended for most users,
🔵 Custom	You may choose the options you want to install, Recommended for advanced users,
🔿 Remove	Remove iPIMS from your computer,
IPIMS	Next > Cancel



Перед выходом снимаем галочку с «Run iPIMS 1.0.1541.42».

1.3. Запускаем установочные файлы плагинов.





Установка завершена.

< <u>B</u>ack

Install

Cancel

2. Настройка



2.1. Запускаем программу (кликаем на ярлычке

LogIn	×
User ID : Password :	•
	Remember Password
	Auto Login
	Ok Cancel

В окне авторизации вводим логин **ADMIN** и пароль **1234**.

LogIn		×
User ID :	ADMIN	•
Password :	••••	
	✓ Remember Password	
	Auto Login	
	Ok Cancel	

2.2. Открывается окно программы. Нажимаем кнопку «Настройки приложения» («Application Option», показана стрелкой).



2.3. В окне настроек выбираем русский язык. Нажимаем ОК, перезагружаем программу.

Global Options		
Language :	English	
User Options		2400-111
Navigator Position :	💽 Left	Right
Timeline Style :	O Horizontal	Vertical
Default Path		
Snapshot Path :		
C:\Users\Овсянник	сов Владимир\Desl	top
Backup Path :		
C:\Users\Овсянник	сов Владимир\Desl	top

2.4. Открываем закладку «Настройка», в дереве «Настройка» выбираем пункт «Устройства».

iPIMS											
Просмотр Архив Настройка			TG 🛍 📅							□ \$ ₽	T
	[
🔣 Экраны 🔺 🗙	Устройства:					10.5			План	н Найти устр	ойства
— 🧱 Личные	№ Устройство	Модель	Адрес	Порт	Статус	Бидеовход	Аудио входы/	Тревожные вх			
Общие											
🕞 – 💼 Камеры											
I Ro iPIMS											
— 🔛 Изображение											
С СС Автопереключение											
🏠 Настройка 🔹 🗙											
Настройка											
- 8. Учетные записи											
- 🚣 Administrators											
Standard Users											
Расписание											
🛄 Хранилище											
Событие											
Движение											
— 🛃 Экспорт/Импорт конфигурации											
— 🔚 Журнал событий											
									Добавить Редактиро	вать Удалить	Удалить все
										Применить	Отмена
2 0 0 LTV_BP\iPL	C:\Brigeo\LTV_JP\iPL	анцие - Microso 🤒 1С:Предприят	ие 😥 Pict_15.jpg - Ра	int 🕑 i Di	0.15		-		EN 🔺 🚺	0 0 0 0	13:13

2.5. Добавляем IP-устройства, используя автопоиск (кнопка «Найти устройства») или вручную (кнопка «Добавить»). В окнах «Редактировать» и «Новое устройство» заполняем все поля. После добавления устройств обязательно нажимаем кнопку «Применить».

йде	нные устройства				2
lайде	енные устройства:			Поиск уст	ройств.
И	. Устройство Модель		Адрес	Порт	
		LTV-ICDV-823H-V3.3-12	91.217.207.128	80	
Реда	актировать		Да	Отме	ена

Іайде	нные устройс	тва				×
Найде	енные устройс	тва:			Поиск уст	ройств
И	Устройство	Модел	ь	Адрес	Порт	
		LTV-IC	DV-823H-V3.3-12	91.217.207.128	80	
		Редактировать	_	_	×	
		Устройство				
		Модель	LTV-ICDV-823H-V3.3	8-12	-	
		Media Protocol	По умолчанию		•	
		Адрес	91.217.207.128			
		Порт	80			
		Id				
		Пароль				
			Да	а Отмена		
					1 10	
Реда	актировать			Да	Отм	ена

Новое устройство	2	¢
Устройство]
Модель	LTV-ICDM1-423	
Media Protocol	По умолчанию 🗸	
Адрес		
Порт	80	
Id		
Пароль		1
	Да Отмена	

2.6. Настраиваем параметры записи, а также размер и расположение папок архива (дерево «Настройка», пункт «Запись»).



2.7. Настраиваем конфигурацию мультиэкранов (дерево «Экраны», кнопки «Добавить группу» и «Добавить экран»).





2.8. Из дерева «Обзор» мышью перетаскиваем камеры на выбранные поля мультиэкрана.



Настройка завершена.